

Profilé Rolling Family Standard Angleterre

Modèle standard



| | |
|-------------------------|---|
| <p>Descriptions</p> | <p>mise à jour 12/2023</p> <p>Très beau profilé pour 4 personnes. Literie excellente et confort d'une douche lumineuse. Compact, aérodynamique et bien équipé, il vous rend la route bien agréable !</p> <p>Note importante – Nous vous informons que les véhicules de location représentés ne sont pas contractuels et sont uniquement montrés à titre d'exemple pour chaque catégorie de véhicules !</p> |
| <p>Caractéristiques</p> | <p>Rolling Family Standard Couchages : 4 Motorisation : 2.3 103kW/140PS Diesel Transmission manuelle Direction assistée Servofrein Passage cellule à la cabine conducteur</p> |
| <p>Carburant</p> | <p>Diesel Consommation approximative : 8 à 11 L/100km</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensions | Longueur : 7.29 m Largeur : 2.32 m Hauteur : 2.93 m Hauteur intérieure : 2.10 m |
| Occupant | 4 |
| Réserves | Réservoir eau propre : 122 L Réservoir eau grise : 92 L Réservoir carburant : 90 L Bouteille de gaz (propane) : maximum 2 x 11 kg |
| Lits | Lit capucine : 195 cm x 140/110 cm Lit jumeaux : 210 cm x 80 cm et 205 cm x 80 cm |
| Cuisine | Réfrigérateur 156 L Freezer 29 L Cuisinière 3 feux |
| Douche/toilette | Douche Toilettes Lavabo Alimentation en eau chaude et en eau froide |
| Chauffage & Climatisation | Climatisation dans la cabine conducteur Chauffage au gaz |
| Alimentation & Energie | Gaz (propane). Permet de faire fonctionner lorsque le véhicule n'est pas branché au secteur, le réfrigérateur, le chauffe-eau et le chauffage. Branchement "hook up" 230V Batterie auxiliaire. Permet de faire fonctionner les lumières, la pompe électrique. Elle a une autonomie d'environ 12h et se recharge en roulant ou en étant branchée. Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo. |
| Equipements complémentaires | Auvent Porte-vélos (max. 60kg) Deux attaches pour siège enfant avec 3 points de fixations |